



## Porównanie funkcjonalności kamer AutoDome VG4 / VG5

	VG4 seria 200	VG4 seria 300	VG4 seria 500i	VG5 seria 600	VG5 seria 700	VG5 seria 800
Modułowość	✓	✓	✓			
Modele IP	✓	✓	✓		✓	✓
Modele analogowe	✓	✓	✓	✓		
<b>Skanowanie progresywne</b>				✓	✓	✓
<b>Wide Dynamic Range</b>				✓	✓	
Zoom optyczny	x18	x18,x26,x36	x18,x26,x36	X28,x36	X28,x36	X20
Zoom cyfrowy		x12	x12	x12	x12	x10
<b>Rozdzielczość</b>	x18 : 470TVL	x18,x26 : 470TVL x36 : 540TVL	x18,x26 : 470TVL x36 : 540TVL	X28,x36 : <b>550TVL</b>	X28,x36 : <b>550TVL</b>	
Kompresja	MPEG4 or H264 (IP models only)	MPEG4 or H264 (IP models only)	MPEG4 or H264 (IP models only)	N.A.	H264	H264
Rozdzielczość	<b>SD</b> 576p@25IPS 480p@30IPS (IP models only)	<b>SD</b> 576p@25IPS 480p@30IPS (IP models only)	<b>SD</b> 576p@25IPS 480p@30IPS (IP models only)	N.A.	<b>SD</b> 576p@25IPS 480p@30IPS	<b>HD</b> 1080p@30IPS 720p@60IPS
Zgodność z ONVIF				N.A.	✓	✓
Day/Night		✓	✓	✓	✓	✓
SensUp		✓	✓	✓	✓	✓
<b>Czułość Day/Night (30 IRE SensUp Off)</b>	0,5 Lux	x18 : 0,4/0,05 Lux x26 : 0,5/0,10 Lux x36 : 0,66/0,166 Lux	x18 : 0,4/0,05 Lux x26 : 0,5/0,10 Lux x36 : 0,66/0,166 Lux	x28 : <b>0,3/0,066 Lux</b> x36 : <b>0,66/0,104 Lux</b>	x28 : <b>0,3/0,066 Lux</b> x36 : <b>0,66/0,104 Lux</b>	0,8/0,12 Lux
<b>Balans Bieli (lampy sodowe)</b>				✓	✓	
Liczba presetów	<b>64</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
Trasa złożona z presetów	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Trasa użytkownika		✓	✓	✓	✓	
Maski prywatności		✓	✓	✓	✓	✓
Zarządzanie alarmami		✓	✓	✓	✓	✓
<b>Stabilizacja obrazu</b>			✓	✓	✓	✓
<b>AutoTrack II</b>			✓	✓		
<b>Śledzenie</b>					✓ (na bazie IVA*)	✓ (na bazie IVA*)
Wirtualne maski			✓	✓		
Detekcja ruchu			✓	✓	✓ (na bazie IVA)	✓ (na bazie VA)
<b>Zgodność z protokołem NTCIP</b>					✓	✓
Liczba we/wy alarmowych		7/4	7/4	7/4	2/1	2/1

Wejście audio	✔	✔	✔	✔	✔	✔
RS232/RS485/Biphase /Bilinx	✔ (tylko modele analogowe)	✔ (tylko modele analogowe)	✔ (tylko modele analogowe)	✔	n/d	n/d
Kompensacja przewodu		✔ (tylko modele analogowe)	✔ (tylko modele analogowe)	✔	n/d	n/d
Montaż sufitowy IP54	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Montaż wewnętrzny IP66	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Montaż zewnętrzny IP66	✔	✔	✔	✔	✔	✔

\*wersja FW 5.5 jest wymagana (spodziewane wprowadzenie Q1/2012). Na początku wersji AutoDome VG5 z FW 4.54 nie będą posiadały opcji śledzenia.