

Full HD  
1080



nowość

Wzmacniacz sygnału HD-SDI  
o kolejne 100m  
z konwerterem SDI na HDMI



## Właściwości:

- Możliwość powiększenia zasięgu do 400m przy zastosowaniu 3szt.
- Rozdzielczość pracy 1920x1080p
- Wyświetlanie obrazu z kamery SDI na monitorze z interfejsem HDMI (wbudowany konwerter HD-SDI na HDMI w modelu RC100)
- Zasilanie 12V DC
- Wykonanie wewnętrzne

Wzmacniacz sygnału HD-SDI  
o kolejne 100m

System	PAL
<b>Interfejs wejściowy</b>	HD-SDI (SMPTE 259M/292M/296M/274M)
<b>Interfejs wyjściowy</b>	HD-SDI (SMPTE 259M/292M/296M/274M)
<b>Port wejściowy</b>	75Ω, BNC (RG6, RG59)
<b>Port wyjściowy</b>	75Ω, BNC (RG6, RG59)
<b>Port dodatkowy</b>	HDMI 1.2a 1080p (w modelu IN-SDI-RC100)
<b>Rozdzielczość</b>	1080p, 1080i, 720p
<b>Zasięg</b>	Podwojenie zasięgu o kolejne 100m
<b>Zasilanie</b>	12VDC 150mA RC100 / 12VDC 500mA R100
<b>Wymiary</b>	120x71x30mm (RC100), 78x60x25 (R100)
<b>Wykonanie</b>	wewnętrzne

